

Wyłącznik serwisowy **LK 12A**

OPIS

Wyłącznik serwisowy uniwersalny, 12A,
3-biegunowy. Do wszystkich typów silników jedno
i trójfazowych.

DANE TECHNICZNE:

WYŁ-SER-UNI-3B	
Kompletne urządzenie w obudowie	TAK
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych przełączających	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych	NIE
Odpowiedni do montażu czołowego czterootworowego	NIE
Odpowiedni do montażu pośredniego	NIE
Odpowiedni do montażu płaskiego	TAK
Rodzaj elementu przełączającego	Pokrętło
Rodzaj przyłącza obwodu głównego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP65
Z pozycją 0	TAK
Znamionowy prąd ciągły I _n [A]	12